SITECOM

User manual

3 Ports Wall Charger 140 Watt

Type: ACH-1401WH v1 001, ACH-1401GR v1 001

EN At a glance / **DE** Auf einen Blick / **BG** Обобщение / **CZ** Stručný přehled / **ES** De un vistazo / **FR** Aperçu / **GR** Με μια ματιά / **HR** Na prvi pogled / **IT** In un colpo d'occhio / **NL** In één oogopslag / **PL** Rzutem oka **PT** Em breve / **RO** Dintr-o privire / **SI** Na hitro / **SK** V skratke



EN - At a glance

	Item	Specifications	Description
1	Europlug	2-pole AC Europlug	Suitable for continental European domestic power sockets.
2	USB-C port 1	Output: PD 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0V / 9.0V ⎓ 3.0A, 27.0V / 12.0V ⎓ 3.0A, 36.0V / 15.0V ⎓ 3.0A, 45.0V / 20.0V ⎓ 5.0A, 100.0V / 28.0V ⎓ 5.0A, 140.0W ; PPS 5.0V-21.0V ⎓ 5.0A, 25.0W-105.0W	Charge any USB device up to 140W. To charge your device, connect the device with a USB-C cable to the USB-C port of the charger. Please refer to the technical specifications table for the output rating when using the 3 USB ports simultaneously.
3	USB-C port 2	Output: PD 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0V / 9.0V ⎓ 3.0A, 27.0V / 12.0V ⎓ 3.0A, 36.0V / 15.0V ⎓ 3.0A, 45.0V / 20.0V ⎓ 5.0A, 100.0V / 28.0V ⎓ 5.0A, 140.0W ; PPS 5.0V-21.0V ⎓ 5.0A, 25.0W-105.0W	Charge any USB device up to 140W. To charge your device, connect the device with a USB-C cable to the USB-C port of the charger. Please refer to the technical specifications table for the output rating when using the 3 USB ports simultaneously.
4	USB-A port	Output: 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W / 9.0V ⎓ 2.0A, 18.0W / 12.0V ⎓ 1.5A, 18.0W	Charge any USB device up to 18W. To charge your device, connect the device with a USB-A cable to the USB-A port of the charger. Please refer to the technical specifications table for the output rating when using the 3 USB ports simultaneously.

Other specifications

Product	3 Ports Wall Charger 140 Watt
Plug type	Europlug
Input	100-240V~50/60Hz 3.5A MAX
USB-A port	Quick Charge 3.0 (18.0W MAX)
USB-C port	Power Delivery, PPS (140.0W MAX)
Total Output	140.0W MAX
Safety	Short circuit, overcurrent, overvoltage and overheat protection.
Supported devices	Charge or power USB devices that require 140W power or less, like laptops, smartphones, tablets, smartwatches, wireless earbuds, headphones, powerbanks and many more devices. The power supply unit is suitable for main voltages of 100V – 240V and therefore can be used worldwide. Please note that a country specific adapter may be necessary.
Dimensions	65 x 65 x 32 mm (without plug)
Weight	224.12 grams

Technical data - Specifications in accordance with Regulation (EU) 2019/1782

Manufacturer	Fresh 'n Rebel B.V.	
Address of the manufacturer	Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, The Netherlands	
Commercial registration number	24313551	
Trademark	Sitecom	
Model	ACH-1401WH v1 001, ACH-1401GR v1 001	
	Value	**Unit**
Input voltage	100-240	VAC
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	**USB-A:** 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC **USB-C1/C2:** PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC / 28.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC **USB-A + USB-C1/C2:** USB-A 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC ; USB-C1/C2 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-20.0VDC **USB-C1 + USB-C2:** USB-C1 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC ; USB-C2 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC **USB-A + USB-C1 + USB-C2:** USB-A 5.0VDC ; USB-C1 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC ; USB-C2 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC	VDC
Output current	**USB-A: 3.0A / 2.0A / 1.5A** **USB-C1/C2:** PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 5.0A / 5.0A , PPS 5.0A **USB-A + USB-C1/C2:** USB-A 3.0A / 2.0A / 1.5A ; USB-C1/C2 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 5.0A, PPS 5.0A **USB-C1 + USB-C2:** USB-C1 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A; USB-C2 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A **USB-A + USB-C1 + USB-C2:** USB-A 2.0A ; USB-C1 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A ; USB-C2 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A	A
Output power	**USB-A:** 15.0W / 18.0W / 18.0W **USB-C1/C2:** PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 100.0W / 140.0W , PPS 25.0W-105.0W **USB-A + USB-C1/C2:** USB-A 15.0W / 18.0W / 18.0W ; USB-C1/C2 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 100.0W, PPS 25.0W-100.0W **USB-C1 + USB-C2:** USB-C1 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W; USB-C2 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W **USB-A + USB-C1 + USB-C2:** USB-A 10.0W ; USB-C1 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W ; USB-C2 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W	W
Average active efficiency	**For lowest output voltage:** Condition: (USB-C1) 5.0VDC/3.0A + (USB-C2) 5.0VDC/3.0A + (USB-A) 5.0VDC/2.0A: 85.63% **For highest output voltage:** Condition 1: (USB-C1) 28.0VDC/5.0A: 90.47% Condition 2: (USB-C2) 28.0VDC/5.0A: 90.24% Condition 3: (USB-A) 12.0VDC/1.5A: 85.55%	%
Efficiency at low load (10%)	**For lowest output voltage:** Condition: (USB-C1) 5.0VDC/3.0A + (USB-C2) 5.0VDC/3.0A: 85.16% **For highest output voltage:** Condition 1: (USB-C1) 28.0VDC/5.0A: 83.33% Condition 2: (USB-C2) 21.0VDC/3.0A: 83.29% Condition 3: (USB-A) 12.0VDC/1.5A: 77.65%	%
No-load power consumption	0.30W	W

Intended use

This charger is intended to be used as a charger for Information Technology Equipment only. Do not use this charger for other purposes.

Important safety instructions

- Do not drop. Frequent dropping may lead to malfunctioning.
- Do not disassemble. Repairs should only be done by qualified service centers.
- Do not use the charger if it is damaged or broken.
- Do not exceed the manufacturer's specifications.
- Used socket outlet should be near the equipment and easily accessible.
- Always unplug the charger when not in use.
- Do not expose to liquids, heat or fire. Risk of electric shock.
- Do not cover the charger with any object when in use.
- Always pull directly on the plug when disconnecting the cable, never on the cable itself.
- Do not exceed 25° Celsius ambient temperature. Product may not function properly above 25° Celsius.
- Charger is only suitable for indoor use.
- Charger should be kept out of the reach of children.

Support

Warranty	36 months warranty. Please note that your rights under national law remain unaffected by this warranty.
Support	Lifetime technical support
Website	www.sitecom.com
Contact	support@sitecom.com

DE - Auf einen Blick

	Artikel	Spezifikationen	Beschreibung
1	Eurostecker	2-poliger AC-Eurostecker	Geeignet für kontinentaleuropäische Haushaltssteckdosen.
2	USB-C-Anschluss 1	Ausgabe: PD 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W / 9.0V ⎓ 3.0A, 27.0W / 12.0V ⎓ 3.0A, 36.0W / 15.0V ⎓ 3.0A, 45.0W / 20.0V ⎓ 5.0A, 100.0W / 28.0V ⎓ 5.0A, 140.0W ; PPS 5.0V-21.0V ⎓ 5.0A, 25.0W-105.0W	Laden Sie jedes USB-Gerät mit bis zu 140W auf. Um Ihr Gerät zu laden, verbinden Sie es mit einem USB-C-Kabel mit dem USB-C-Anschluss des Wandladegeräts. Bitte entnehmen Sie die Ausgangsleistung bei gleichzeitiger Verwendung der 3 USB-Anschlüsse der Tabelle mit den technischen Daten.
3	USB-C-Anschluss 2	Ausgabe: PD 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W / 9.0V ⎓ 3.0A, 27.0W / 12.0V ⎓ 3.0A, 36.0W / 15.0V ⎓ 3.0A, 45.0W / 20.0V ⎓ 5.0A, 100.0W / 28.0V ⎓ 5.0A, 140.0W ; PPS 5.0V-21.0V ⎓ 5.0A, 25.0W-105.0W	Laden Sie jedes USB-Gerät mit bis zu 140W auf. Um Ihr Gerät zu laden, verbinden Sie es mit einem USB-C-Kabel mit dem USB-C-Anschluss des Wandladegeräts. Bitte entnehmen Sie die Ausgangsleistung bei gleichzeitiger Verwendung der 3 USB-Anschlüsse der Tabelle mit den technischen Daten.
4	USB-A-Anschluss	Ausgabe: 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W / 9.0V ⎓ 2.0A, 18.0W / 12.0V ⎓ 1.5A, 18.0W	Laden Sie jedes USB-Gerät mit bis zu 18W auf. Um Ihr Gerät zu laden, verbinden Sie es mit einem USB-A-Kabel mit dem USB-A-Anschluss des Wandladegeräts. Bitte entnehmen Sie die Ausgangsleistung bei gleichzeitiger Verwendung der 3 USB-Anschlüsse der Tabelle mit den technischen Daten.

Andere Spezifikationen

Produkt	3 Anschlüsse USB-Wandladegerät 140W
Steckertyp	Eurostecker
Eingang	100-240V~50/60Hz 3.5A MAX
USB-A- Anschluss	Quick Charge 3.0 (18.0W MAX)
USB-C- Anschluss	Power Delivery, PPS (140.0W MAX)
Gesamtleistung	140.0W MAX
Sicherheit	Kurzschluss-, Überstrom-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz.
Unterstützte Geräte	Laden oder betreiben Sie USB-Geräte, die 140 W oder weniger benötigen, wie Laptops, Smartphones, Tablets, Smartwatches, Wireless In-Ear Kopfhörer, kopfhörer, Powerbanks und viele weitere Geräte. Das Netzteil ist für Netzspannungen von 100 V – 240 V geeignet und somit weltweit einsetzbar. Bitte beachten Sie, dass möglicherweise ein länderspezifischer Adapter erforderlich ist.
Maße	65 x 65 x 32 mm (ohne Stecker)
Gewicht	224.12 Gramm

Technische Daten – Spezifikationen gemäß Verordnung (EU) 2019/1782

Hersteller	Fresh 'n Rebel B.V.	
Anschrift des Herstellers	Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Niederlande	
Handelsregister-nummer	24313551	
Warenzeichen	Sitecom	
Modell	ACH-1401WH v1 001, ACH-1401GR v1 001	
	Wert	**Einheit**
Eingangsspannung	100-240	VAC
Eingangs-AC-Frequenz	50/60	Hz
Ausgangsspannung	**USB-A:** 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC **USB-C1/C2:** PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC / 28.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC **USB-A + USB-C1/C2:** USB-A 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC ; USB-C1/C2 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-20.0VDC **USB-C1 + USB-C2:** USB-C1 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC ; USB-C2 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC **USB-A + USB-C1 + USB-C2:** USB-A 5.0VDC ; USB-C1 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC ; USB-C2 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC	VDC
Ausgangsstrom	**USB-A: 3.0A / 2.0A / 1.5A** **USB-C1/C2:** PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 5.0A / 5.0A , PPS 5.0A **USB-A + USB-C1/C2:** USB-A 3.0A / 2.0A / 1.5A ; USB-C1/C2 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 5.0A, PPS 5.0A **USB-C1 + USB-C2:** USB-C1 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A; USB-C2 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A **USB-A + USB-C1 + USB-C2:** USB-A 2.0A ; USB-C1 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A ; USB-C2 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A	A
Ausgangsleistung	**USB-A:** 15.0W / 18.0W / 18.0W **USB-C1/C2:** PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 100.0W / 140.0W , PPS 25.0W-105.0W **USB-A + USB-C1/C2:** USB-A 15.0W / 18.0W / 18.0W ; USB-C1/C2 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 100.0W, PPS 25.0W-100.0W **USB-C1 + USB-C2:** USB-C1 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W; USB-C2 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W **USB-A + USB-C1 + USB-C2:** USB-A 10.0W ; USB-C1 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W ; USB-C2 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W	W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	**Für niedrigste Ausgangsspannung:** Zustand: (USB-C1) 5.0VDC/3.0A + (USB-C2) 5.0VDC/3.0A + (USB-A) 5.0VDC/2.0A: 85.63% **Für höchste Ausgangsspannung:** Bedingung 1: (USB-C1) 28.0VDC/5.0A: 90.47% Bedingung 2: (USB-C2) 28.0VDC/5.0A: 90.24% Bedingung 3: (USB-A) 12.0VDC/1.5A: 85.55%	%
Effizienz bei geringer Last (10%)	**Für niedrigste Ausgangsspannung:** Zustand: (USB-C1) 5.0VDC/3.0A + (USB-C2) 5.0VDC/3.0A: 85.16% **Für höchste Ausgangsspannung:** Bedingung 1: (USB-C1) 28.0VDC/5.0A: 83.33% Bedingung 2: (USB-C2) 21.0VDC/3.0A: 83.29% Bedingung 3: (USB-A) 12.0VDC/1.5A: 77.65%	%
Stromverbrauch im Leerlauf	0.30W	W

Verwendungszweck

Dieses Ladegerät ist ausschließlich für die Verwendung als Ladegerät für Geräte der Informationstechnologie vorgesehen. Benutze dieses Ladegerät nicht für andere Zwecke.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Nicht fallen lassen. Häufiges Herunterfallen kann zu Fehlfunktionen führen.
- Nicht auseinanderbauen. Reparaturen sollten nur von qualifizierten Servicezentren durchgeführt werden.
- Benutze das Ladegerät nicht, wenn es beschädigt oder kaputt ist.
- Überschreite nicht die Herstellerangaben.
- Benutzte Steckdosen sollten sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Trenne das Ladegerät immer vom Netz, wenn es nicht verwendet wird.
- Nicht Flüssigkeiten, Hitze oder Feuer aussetzen. Risiko eines elektrischen Schlages.
- Decke das Ladegerät während des Gebrauchs nicht mit Gegenständen ab.
- Ziehe immer direkt am Stecker, wenn du das Kabel abziehst, niemals am Kabel selbst.
- 25° Celsius Umgebungstemperatur nicht überschreiten. Bei Temperaturen über 25°C funktioniert das Produkt möglicherweise nicht richtig.
- Ladegerät ist nur für den Innenbereich geeignet.
- Das Ladegerät sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Support

Garantie	36 Monate Garantie. Bitte beachte, dass deine Rechte nach nationalem Recht von dieser Garantie unberührt bleiben.
Support	Lebenslanger technischer Support
Website	www.sitecom.com
Kontakt	support@sitecom.com

BG - Обобщение

	Артикул	Спецификации	Описание
1	Европещепсел	2-полюсен AC Европещепсел	Подходящ за домашни електрически контакти в континентална Европа.
2	USB-C порт 1	Изход: PD 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W / 9.0V ⎓ 3.0A, 27.0W / 12.0V ⎓ 3.0A, 36.0W / 15.0V ⎓ 3.0A, 45.0W / 20.0V ⎓ 5.0A, 100.0W / 28.0V ⎓ 5.0A, 140.0W ; PPS 5.0V-21.0V ⎓ 5.0A, 25.0W-105.0W	Заредете всяко USB устройство до 140W. За да заредите вашето устройство, свържете го с USB-C кабел към USB-C порта на зарядното. Моля, вижте таблицата с техническите спецификации за изхода, когато използвате едновременно 3-те USB порта.
3	USB-C порт 2	Изход: PD 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W / 9.0V ⎓ 3.0A, 27.0W / 12.0V ⎓ 3.0A, 36.0W / 15.0V ⎓ 3.0A, 45.0W / 20.0V ⎓ 5.0A, 100.0W / 28.0V ⎓ 5.0A, 140.0W ; PPS 5.0V-21.0V ⎓ 5.0A, 25.0W-105.0W	Заредете всяко USB устройство до 140W. За да заредите вашето устройство, свържете го с USB-C кабел към USB-C порта на зарядното. Моля, вижте таблицата с техническите спецификации за изхода, когато използвате едновременно 3-те USB порта.
4	USB-A порт	Изход: 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W / 9.0V ⎓ 2.0A, 18.0W / 12.0V ⎓ 1.5A, 18.0W	Заредете всяко USB устройство до 18W. За да заредите вашето устройство, свържете го с USB-A кабел към USB-A порта на зарядното. Моля, вижте таблицата с техническите спецификации за изхода, когато използвате едновременно 3-те USB порта.

Други спецификации

Продукт	USB зарядно за стена 140W с три порта
Тип щепсел	Европещепсел
Вход	100-240V~50/60Hz 3.5A MAX
USB-A порт	Бързо зареждане 3.0 (18.0W МАКС.)
USB-C порт	За зареждане, PPS (140.0W MAX)
Общ изход	140.0W MAX
Безопасност	Защита от късо съединение, свръхток, пренапрежение и прегряване
Поддържани устройства	Зареждайте или захранвайте USB устройства, които изискват 140W или по-малко, като лаптопи, смартфони, таблети, смарт часовници, безжични слушалки, външни батерии и много други устройства. Захранващият блок е подходящ за мрежови напрежения от 100V до 240V и следователно може да се използва по целия свят. Моля, обърнете внимание, че може да е необходим адаптер, специфичен за съответната държава.
Размери	65 x 65 x 32 мм (без щепсел)
Тегло	224.12 грама

Технически данни - Спецификации в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1782

Производител	Fresh 'n Rebel B.V.	
Адрес на производителя	Linatebaan 101, 3045 AH Ротердам, Холандия	
Търговски регистрационен номер	24313551	
Търговска марка	Sitecom	
Модел	ACH-1401WH v1 001, ACH-1401GR v1 001	
	Стойност	**Мерна единица**
Входен волтаж	100-240	VAC
Входна АС честота	50/60	Hz
Изходно напрежение	**USB-A:** 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC **USB-C1/C2:** PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC / 28.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC **USB-A + USB-C1/C2:** USB-A 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC ; USB-C1/C2 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-20.0VDC **USB-C1 + USB-C2:** USB-C1 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC ; USB-C2 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC **USB-A + USB-C1 + USB-C2:** USB-A 5.0VDC ; USB-C1 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC ; USB-C2 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC	VDC
Изходен ток	**USB-A: 3.0A / 2.0A / 1.5A** **USB-C1/C2:** PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 5.0A / 5.0A , PPS 5.0A **USB-A + USB-C1/C2:** USB-A 3.0A / 2.0A / 1.5A ; USB-C1/C2 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 5.0A, PPS 5.0A **USB-C1 + USB-C2:** USB-C1 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A; USB-C2 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A **USB-A + USB-C1 + USB-C2:** USB-A 2.0A ; USB-C1 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A ; USB-C2 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A	A
Изходна мощност	**USB-A:** 15.0W / 18.0W / 18.0W **USB-C1/C2:** PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 100.0W / 140.0W , PPS 25.0W-105.0W **USB-A + USB-C1/C2:** USB-A 15.0W / 18.0W / 18.0W ; USB-C1/C2 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 100.0W, PPS 25.0W-100.0W **USB-C1 + USB-C2:** USB-C1 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W; USB-C2 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W **USB-A + USB-C1 + USB-C2:** USB-A 10.0W ; USB-C1 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W ; USB-C2 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W	W
Средна активна ефективност	**За най-ниско изходно напрежение:** Условие: (USB-C1) 5.0VDC/3.0A + (USB-C2) 5.0VDC/3.0A + (USB-A) 5.0VDC/2.0A: 85.63% **За най-високо изходно напрежение:** Условие 1: (USB-C1) 28.0VDC/5.0A: 90.47% Условие 2: (USB-C2) 28.0VDC/5.0A: 90.24% Условие 3: (USB-A) 12.0VDC/1.5A: 85.55%	%
Ефективност при ниско натоварване (10%)	**За най-ниско изходно напрежение:** Условие: (USB-C1) 5.0VDC/3.0A + (USB-C2) 5.0VDC/3.0A: 85.16% **За най-високо изходно напрежение:** Условие 1: (USB-C1) 28.0VDC/5.0A: 83.33% Условие 2: (USB-C2) 21.0VDC/3.0A: 83.29% Условие 3: (USB-A) 12.0VDC/1.5A: 77.65%	%
Консумирана мощност без товар	0.30W	W

Предназначение

Това устройство е предназначено да се използва само като зарядно за оборудване за информационни технологии. Не използвайте това зарядно устройство за други цели.

Важни инструкции за безопасност

- Не го изпускайте. Честото изпускане може да доведе до неизправност.
- Не го разглобявайте. Ремонтите трябва да се извършват само от квалифицирани сервизни центрове.
- Не използвайте зарядното устройство, ако е повредено или счупено.
- Не превишавайте спецификациите на производителя.
- Използваният контакт трябва да е близо до оборудването и лесно достъпен.
- Винаги изключвайте зарядното от контакта, когато не го използвате.
- Не излагайте на течности, топлина или огън. Риск от токов удар.
- Не покривайте зарядното устройство с никакви предмети, когато се използва.
- Винаги дърпайте директно щепсела, когато изключвате кабела, никога самия кабел.
- Не превишавайте 25° по Целзий температура на околната среда. Продуктът може да не функционира правилно над 25° по Целзий.
- Зарядното устройство е подходящо само за употреба на закрито.
- Зарядното устройство трябва да се съхранява далече от деца.

Поддръжка

Гаранция	36 месеца гаранция. Моля, обърнете внимание, че правата ви съгласно националното законодателство остават незасегнати от тази гаранция.
Поддръжка	Доживотна техническа поддръжка
Уебсайт	www.sitecom.com
Контакт	support@sitecom.com

CZ - Stručný přehled

	Položka	Specifikace	Popis
1	Eurozástrčka	2-pólová AC eurozástrčka	Vhodná pro domácí zásuvky v kontinentální Evropě.
2	USB-C port 1	Výstup: PD 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W / 9.0V ⎓ 3.0A, 27.0W / 12.0V ⎓ 3.0A, 36.0W / 15.0V ⎓ 3.0A, 45.0W / 20.0V ⎓ 5.0A, 100.0W / 28.0V ⎓ 5.0A, 140.0W ; PPS 5.0V-21.0V ⎓ 5.0A, 25.0W-105.0W	Nabíjejte jakékoli zařízení USB až do 140W. Chcete-li zařízení nabíjet, připojte zařízení kabelem USB-C k portu USB-C nabíječky. Při současném použití 3 USB portů se prosím podívejte do tabulky technických specifikací, kde najdete výstupní výkon.
3	USB-C port 2	Výstup: PD 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W / 9.0V ⎓ 3.0A, 27.0W / 12.0V ⎓ 3.0A, 36.0W / 15.0V ⎓ 3.0A, 45.0W / 20.0V ⎓ 5.0A, 100.0W / 28.0V ⎓ 5.0A, 140.0W ; PPS 5.0V-21.0V ⎓ 5.0A, 25.0W-105.0W	Nabíjejte jakékoli zařízení USB až do 140W. Chcete-li zařízení nabíjet, připojte zařízení kabelem USB-C k portu USB-C nabíječky. Při současném použití 3 USB portů se prosím podívejte do tabulky technických specifikací, kde najdete výstupní výkon.
4	Port USB-A	Výstup: 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W / 9.0V ⎓ 2.0A, 18.0W / 12.0V ⎓ 1.5A, 18.0W	Nabíjejte jakékoli zařízení USB až do 18 W. Chcete-li zařízení nabíjet, připojte zařízení kabelem USB-A k portu USB-A nabíječky. Při současném použití 3 USB portů se prosím podívejte do tabulky technických specifikací, kde najdete výstupní výkon.

Další specifikace

Produkt	140W Nástěnná nabíječka se 3 USB porty
Typ zástrčky	Eurozástrčka
Vstup	100-240V~50/60Hz 3.5A MAX
Port USB-A	Quick Charge 3.0 (18.0W MAX)
USB-C port	Power Delivery, PPS (140.0W MAX)
Celkový výkon	140.0W MAX
Bezpečnost	Ochrana proti zkratu, nadproudu, přepětí a přehřátí.
Kompatibilní zařízení	Nabíjejte nebo napájejte zařízení USB, která vyžadují výkon 140 W nebo méně, jako jsou notebooky, chytré telefony, tablety, chytré hodinky, bezdrátová sluchátka, sluchátka, powerbanky a mnoho dalších zařízení. Napájecí zdroj je vhodný pro síťové napětí 100 V – 240 V, a proto jej lze používat po celém světě. Vezměte prosím na vědomí, že může být nutný adaptér specifický pro danou zemi.
Rozměry	65 x 65 x 32 mm (bez zástrčky)
Hmotnost	224.1 gramů

Technické údaje – specifikace v souladu s nařízením (EU) 2019/1782

Výrobce	Fresh 'n Rebel B.V.	
Adresa výrobce	Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Nizozemsko	
Obchodní registrační číslo	24313551	
Ochranná známka	Sitecom	
Model	ACH-1401WH v1 001, ACH-1401GR v1 001	
	Hodnota	**Jednotka**
Vstupní napětí	100-240	VAC
Vstupní frekvence AC	50/60	Hz
Výstupní napětí	**USB-A:** 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC **USB-C1/C2:** PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC / 28.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC **USB-A + USB-C1/C2:** USB-A 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC ; USB-C1/C2 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-20.0VDC **USB-C1 + USB-C2:** USB-C1 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC ; USB-C2 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC **USB-A + USB-C1 + USB-C2:** USB-A 5.0VDC ; USB-C1 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC ; USB-C2 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC	VDC
Výstupní proud	**USB-A: 3.0A / 2.0A / 1.5A** **USB-C1/C2:** PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 5.0A / 5.0A , PPS 5.0A **USB-A + USB-C1/C2:** USB-A 3.0A / 2.0A / 1.5A ; USB-C1/C2 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 5.0A, PPS 5.0A **USB-C1 + USB-C2:** USB-C1 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A; USB-C2 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A **USB-A + USB-C1 + USB-C2:** USB-A 2.0A ; USB-C1 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A ; USB-C2 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A	A
Výstupní výkon	**USB-A:** 15.0W / 18.0W / 18.0W **USB-C1/C2:** PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 100.0W / 140.0W , PPS 25.0W-105.0W **USB-A + USB-C1/C2:** USB-A 15.0W / 18.0W / 18.0W ; USB-C1/C2 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 100.0W, PPS 25.0W-100.0W **USB-C1 + USB-C2:** USB-C1 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W; USB-C2 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W **USB-A + USB-C1 + USB-C2:** USB-A 10.0W ; USB-C1 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W ; USB-C2 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W	W
Průměrná aktivní účinnost	**Pro nejnižší výstupní napětí:** Stav: (USB-C1) 5.0VDC/3.0A + (USB-C2) 5.0VDC/3.0A + (USB-A) 5.0VDC/2.0A: 85.63% **Pro nejvyšší výstupní napětí:** Podmínka 1: (USB-C1) 28.0VDC/5.0A: 90.47% Podmínka 2: (USB-C2) 28.0VDC/5.0A: 90.24% Podmínka 3: (USB-A) 12.0VDC/1.5A: 85.55%	%
Účinnost při nízké zátěži (10 %)	**Pro nejnižší výstupní napětí:** Stav: (USB-C1) 5.0VDC/3.0A + (USB-C2) 5.0VDC/3.0A: 85.16% **Pro nejvyšší výstupní napětí:** Podmínka 1: (USB-C1) 28.0VDC/5.0A: 83.33% Podmínka 2: (USB-C2) 21.0VDC/3.0A: 83.29% Podmínka 3: (USB-A) 12.0VDC/1.5A: 77.65%	%
Spotřeba energie bez zátěže	0.30W	W

Zamýšlené použití

Tato nabíječka je určena pouze k použití jako nabíječka pro zařízení informační technologie. Nepoužívejte tuto nabíječku pro jiné účely.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Zabraňte pádu zařízení

Tensione di uscita	**USB-A:** 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC **USB-C1/C2:** PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC / 28.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC **USB-A + USB-C1/C2:** USB-A 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC ; USB-C1/C2 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-20.0VDC **USB-C1 + USB-C2:** USB-C1 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC ; USB-C2 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC **USB-A + USB-C1 + USB-C2:** USB-A 5.0VDC ; USB-C1 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC ; USB-C2 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC	VDC
Corrente di uscita	**USB-A: 3.0A / 2.0A / 1.5A** **USB-C1/C2:** PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 5.0A / 5.0A , PPS 5.0A **USB-A + USB-C1/C2:** USB-A 3.0A / 2.0A / 1.5A ; USB-C1/C2 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 5.0A, PPS 5.0A **USB-C1 + USB-C2:** USB-C1 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A; USB-C2 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A **USB-A + USB-C1 + USB-C2:** USB-A 2.0A ; USB-C1 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A ; USB-C2 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A	A
Potenza di uscita	**USB-A:** 15.0W / 18.0W / 18.0W **USB-C1/C2:** PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 100.0W / 140.0W , PPS 25.0W-105.0W **USB-A + USB-C1/C2:** USB-A 15.0W / 18.0W / 18.0W ; USB-C1/C2 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 100.0W, PPS 25.0W-100.0W **USB-C1 + USB-C2:** USB-C1 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W; USB-C2 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W **USB-A + USB-C1 + USB-C2:** USB-A 2.0A ; USB-C1 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A ; USB-C2 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A	W
Efficienza attiva media	**Per la tensione di uscita più bassa:** Condizione: (USB-C1) 5.0VDC/3.0A + (USB-C2) 5.0VDC/3.0A + (USB-A) 5.0VDC/2.0A: 85.63% **Per la massima tensione di uscita:** Condizione 1: (USB-C1) 28.0VDC/5.0A: 90.47% Condizione 2: (USB-C2) 28.0VDC/5.0A: 90.24% Condizione 3: (USB-A) 12.0VDC/1.5A: 85.55%	%
Efficienza a basso carico (10%)	**Per la tensione di uscita più bassa:** Condizione: (USB-C1) 5.0VDC/3.0A + (USB-C2) 5.0VDC/3.0A: 85.16% **Per la massima tensione di uscita:** Condizione 1: (USB-C1) 28.0VDC/5.0A: 83.33% Condizione 2: (USB-C2) 21.0VDC/3.0A: 83.29% Condizione 3: (USB-A) 12.0VDC/1.5A: 77.65%	%
Consumo energetico a vuoto	0.30W	W

Destinazione d'uso

Questo caricabatterie è destinato a essere utilizzato esclusivamente con apparecchiature informatiche. Non utilizzare il caricabatterie per altri scopi.

Importanti istruzioni di sicurezza

- Evita di farlo cadere. Le cadute frequenti possono causare malfunzionamento.
- Non smontarlo. Le riparazioni devono essere eseguite solo da centri di assistenza qualificati.
- Non utilizzare il caricabatterie se è danneggiato o rotto.
- Non superare le specifiche del produttore.
- La presa usata dev'essere vicina all'apparecchiatura e facilmente accessibile.
- Scollega sempre il caricabatterie quando non è in uso.
- Non esporre a liquidi, fonti di calore o fiamme. Rischio di elettrocuzione.
- Non coprire il caricabatterie con alcun oggetto durante l'utilizzo.
- Scollega il cavo estraendo la spina e mai tirando direttamente il cavo.
- Non esporlo a temperature ambienti superiori a 25° Celsius. Al di sopra dei 25° Celsius, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
- Il caricabatterie è destinato a un uso esclusivamente interno.
- Il caricabatterie va tenuto fuori dalla portata dei bambini.

Assistenza

Garanzia	36 mesi di garanzia. Ti preghiamo di notare che, ai sensi della legislazione nazionale, la presente garanzia non pregiudica i tuoi diritti.
Assistenza	Assistenza tecnica a vita
Sito web	www.sitecom.com
Come contattarci	support@sitecom.com

NL - In één oogopslag

Item	Specificaties	Beschrijving
1 Europlug	2-polige AC-eurostekker	Geschikt voor huishoudelijke stopcontacten op het Europese vasteland.
2 USB-C port 1	Uitgang: PD 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0V / 9.0V ⎓ 3.0A, 27.0V / 12.0V ⎓ 3.0A, 36.0V / 15.0V ⎓ 3.0A, 45.0V / 20.0V ⎓ 5.0A, 100.0V / 28.0V ⎓ 5.0A, 140.0W ; PPS 5.0V-21.0V ⎓ 5.0A, 25.0W-105.0W	Laad elk USB-apparaat op tot 140W. Sluit jouw apparaat met een USB-C-kabel aan op de USB-C-poort van de oplader om het op te laden. Raadpleeg de tabel met technische specificaties voor het uitgangsvermogen als je de 3 USB-poorten tegelijkertijd gebruikt.
3 USB-C port 2	Uitgang: PD 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0V / 9.0V ⎓ 3.0A, 27.0V / 12.0V ⎓ 3.0A, 36.0V / 15.0V ⎓ 3.0A, 45.0V / 20.0V ⎓ 5.0A, 100.0V / 28.0V ⎓ 5.0A, 140.0W ; PPS 5.0V-21.0V ⎓ 5.0A, 25.0W-105.0W	Laad elk USB-apparaat op tot 140W. Sluit jouw apparaat met een USB-C-kabel aan op de USB-C-poort van de oplader om het op te laden. Raadpleeg de tabel met technische specificaties voor het uitgangsvermogen als je de 3 USB-poorten tegelijkertijd gebruikt.
4 USB-A port	Uitgang: 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W / 9.0V ⎓ 2.0A, 18.0W / 12.0V ⎓ 1.5A, 18.0W	Laad elk USB-apparaat op tot 18W. Sluit jouw apparaat met een USB-A-kabel aan op de USB-A-poort van de oplader om het op te laden. Raadpleeg de tabel met technische specificaties voor het uitgangsvermogen als je de 3 USB-poorten tegelijkertijd gebruikt.

Overige specificaties

Product	140W USB-wandoplader met 3 poorten
Stekkertype	Europlug
Ingang	100-240V~50/60Hz 3.5A MAX)
USB-A poort	Quick Charge 3.0 (18.0W MAX)
USB-C poort	Power Delivery, PPS (140.0W MAX)
Totale uitgang	140.0W MAX
Veiligheid	Bescherming tegen kortsluiting, overstroom, overspanning en oververhitting.
Ondersteunde apparaten	Laad of voed USB-apparaten die 140W of minder vereisen, zoals laptops, smartphones, tablets, smartwatches, draadloze oordopjes, hoofdtelefoons, powerbanks en vele andere apparaten. De voeding is geschikt voor netspanningen van 100V tot 240V en kan daarom wereldwijd worden gebruikt. Houd er rekening mee dat mogelijk een landspecifieke adapter nodig is.
Afmetingen	65 x 65 x 32 mm (zonder stekker)
Gewicht	224.12 gram

Technische gegevens - Specificaties in overeenstemming met Verordening (EU) 2019/1782

Fabrikant	Fresh 'n Rebel B.V.	
Adres van de fabrikant	Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Nederland	
Commercieel registratienummer	24313551	
Handelsmerk	Sitecom	
Model	ACH-1401WH v1 001, ACH-1401GR v1 001	
	Waarde	**Eenheid**
Ingangsspanning	100-240	VAC
AC-ingangsfrequentie	50/60	Hz
Uitgangsspanning	**USB-A:** 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC **USB-C1/C2:** PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC / 28.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC **USB-A + USB-C1/C2:** USB-A 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC ; USB-C1/C2 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-20.0VDC **USB-C1 + USB-C2:** USB-C1 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC ; USB-C2 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC **USB-A + USB-C1 + USB-C2:** USB-A 5.0VDC ; USB-C1 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC ; USB-C2 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC	VDC
Uitgangsstroom	**USB-A: 3.0A / 2.0A / 1.5A** **USB-C1/C2:** PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 5.0A / 5.0A , PPS 5.0A **USB-A + USB-C1/C2:** USB-A 3.0A / 2.0A / 1.5A ; USB-C1/C2 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 5.0A, PPS 5.0A **USB-C1 + USB-C2:** USB-C1 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A; USB-C2 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A **USB-A + USB-C1 + USB-C2:** USB-A 2.0A ; USB-C1 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A ; USB-C2 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A	A
Uitgangsvermogen	**USB-A:** 15.0W / 18.0W / 18.0W **USB-C1/C2:** PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 100.0W / 140.0W , PPS 25.0W-105.0W **USB-A + USB-C1/C2:** USB-A 15.0W / 18.0W / 18.0W ; USB-C1/C2 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 100.0W, PPS 25.0W-100.0W **USB-C1 + USB-C2:** USB-C1 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W; USB-C2 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W **USB-A + USB-C1 + USB-C2:** USB-A 10.0W ; USB-C1 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W ; USB-C2 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W	W
Gemiddeld actief rendement	**Voor de laagste uitgangsspanning:** Voorwaarde: (USB-C1) 5.0VDC/3.0A + (USB-C2) 5.0VDC/3.0A + (USB-A) 5.0VDC/2.0A: 85.63% **Voor de hoogste uitgangsspanning:** Voorwaarde 1: (USB-C1) 28.0VDC/5.0A: 90.47% Voorwaarde 2: (USB-C2) 28.0VDC/5.0A: 90.24% Voorwaarde 3: (USB-A) 12.0VDC/1.5A: 85.55%	%
Rendement bij lage belasting (10%)	**Voor de laagste uitgangsspanning:** Voorwaarde: (USB-C1) 5.0VDC/3.0A + (USB-C2) 5.0VDC/3.0A: 85.16% **Voor de hoogste uitgangsspanning:** Voorwaarde 1: (USB-C1) 28.0VDC/5.0A: 83.33% Voorwaarde 2: (USB-C2) 21.0VDC/3.0A: 83.29% Voorwaarde 3: (USB-A) 12.0VDC/1.5A: 77.65%	%
Stroomverbruik bij nullast	0.30W	W

Beoogd gebruik

Deze lader is alleen bedoeld voor gebruik als lader voor informatietechnologieapparatuur. Gebruik deze lader niet voor andere doeleinden.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Niet laten vallen. Vaak laten vallen kan leiden tot storingen.
- Niet uit elkaar halen. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde servicecentra.
- Gebruik de lader niet als deze beschadigd of kapot is.
- Overschrijd de specificaties van de fabrikant niet.
- Een gebruikt stopcontact moet zich in de buurt van de apparatuur bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als je de lader niet gebruikt.
- Niet blootstellen aan vloeistoffen, hitte of vuur. Risico op elektrische schokken.
- Dek de lader niet af met voorwerpen wanneer deze in gebruik is.
- Trek altijd direct aan de stekker als je de kabel loskoppelt, nooit aan de kabel zelf.
- De omgevingstemperatuur van 25° Celsius niet overschrijden. Het product werkt mogelijk niet goed boven de 25° Celsius.
- De lader is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- De lader moet buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

Support

Garantie	36 maanden garantie. Houd er rekening mee dat uw rechten onder de nationale wetgeving onaangetast blijven door deze garantie.
Support	Levenslange technische support
Website	www.sitecom.com
Contact	support@sitecom.com

PL - Rzutem oka

Pozycja	Informacje techniczne	Opis
1 Wtyczka typu C (Europlug)	2-biegunowa wtyczka typu C na prąd przemienny	Przeznaczona do użytku z europejskimi gniazdkami zasilającymi.
2 Port USB-C 1	Wyjście: PD 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W / 9.0V ⎓ 3.0A, 27.0W / 12.0V ⎓ 3.0A, 36.0W / 15.0V ⎓ 3.0A, 45.0W / 20.0V ⎓ 5.0A, 100.0W / 28.0V ⎓ 5.0A, 140.0W ; PPS 5.0V-21.0V ⎓ 5.0A, 25.0W-105.0W	Ładuj dowolne urządzenie USB o mocy do 140W. Aby naładować urządzenie, podłącz je za pomocą kabla USB-C do portu USB-C ładowarki. Aby poznać moc wyjściową przy jednoczesnym korzystaniu z 3 portów USB, należy zapoznać się z tabelą danych technicznych.
3 Port USB-C 2	Wyjście: PD 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W / 9.0V ⎓ 3.0A, 27.0W / 12.0V ⎓ 3.0A, 36.0W / 15.0V ⎓ 3.0A, 45.0W / 20.0V ⎓ 5.0A, 100.0W / 28.0V ⎓ 5.0A, 140.0W ; PPS 5.0V-21.0V ⎓ 5.0A, 25.0W-105.0W	Ładuj dowolne urządzenie USB o mocy do 140W. Aby naładować urządzenie, podłącz je za pomocą kabla USB-C do portu USB-C ładowarki. Aby poznać moc wyjściową przy jednoczesnym korzystaniu z 3 portów USB, należy zapoznać się z tabelą danych technicznych.
4 Port USB-A	Wyjście: 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W / 9.0V ⎓ 2.0A, 18.0W / 12.0V ⎓ 1.5A, 18.0W	Ładuj dowolne urządzenie USB o mocy do 18W. Aby naładować urządzenie, podłącz je za pomocą kabla USB-A do portu USB-A ładowarki. Aby poznać moc wyjściową przy jednoczesnym korzystaniu z 3 portów USB, należy zapoznać się z tabelą danych technicznych.

Pozostałe dane techniczne

Produkt	Ładowarka sieciowa USB 140W z 3 portami
Typ wtyczki	Wtyczka typu C (Europlug)
Wejście	Maks. 100-240V~50/60Hz 3.5A
Port USB-A	Quick Charge 3.0 (maks. 18.0W)
Port USB-C	Power Delivery, PPS (maks. 140.0W)
Całkowita moc wyjściowa	Maks. 140.0W
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie przed zwarciem, przetężeniem, przepięciem i przegrzaniem.
Obsługiwane urządzenia	Ładuj lub zasilaj urządzenia USB wymagające mocy 140W lub mniejszej, takie jak laptopy, smartfony, tablety, smartwatche, bezprzewodowe słuchawki douszne, słuchawki, ładowarki przenośne i wiele innych urządzeń. Zasilacz jest przystosowany do napięć sieciowych 100–240 V, dzięki czemu można go używać na całym świecie. Należy pamiętać, że może być konieczny adapter odpowiedni dla danego kraju.
Wymiary	65 x 65 x 32 mm (bez wtyczki)
Waga	224.12 gramów

Dane techniczne – zgodne z rozporządzeniem (UE) 2019/1782

Producent	Fresh 'n Rebel B.V.	
Adres producenta	Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Holandia	
Handlowy numer rejestracyjny	24313551	
Znak towarowy	Sitecom	
Model	ACH-1401WH v1 001, ACH-1401GR v1 001	
	Wartość	**Jednostka**
Napięcie wejściowe	100-240	VAC
Częstotliwość wejściowa prądu przemiennego	50/60	Hz
Napięcie wyjściowe	**USB-A:** 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC **USB-C1/C2:** PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC / 28.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC **USB-A + USB-C1/C2:** USB-A 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC ; USB-C1/C2 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-20.0VDC **USB-C1 + USB-C2:** USB-C1 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC ; USB-C2 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC **USB-A + USB-C1 + USB-C2:** USB-A 5.0VDC ; USB-C1 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC ; USB-C2 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC	VDC
Prąd wyjściowy	**USB-A: 3.0A / 2.0A / 1.5A** **USB-C1/C2:** PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 5.0A / 5.0A , PPS 5.0A **USB-A + USB-C1/C2:** USB-A 3.0A / 2.0A / 1.5A ; USB-C1/C2 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 5.0A, PPS 5.0A **USB-C1 + USB-C2:** USB-C1 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A; USB-C2 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A **USB-A + USB-C1 + USB-C2:** USB-A 2.0A ; USB-C1 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A ; USB-C2 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A	A
Moc wyjściowa	**USB-A:** 15.0W / 18.0W / 18.0W **USB-C1/C2:** PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 100.0W / 140.0W , PPS 25.0W-105.0W **USB-A + USB-C1/C2:** USB-A 15.0W / 18.0W / 18.0W ; USB-C1/C2 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 100.0W, PPS 25.0W-100.0W **USB-C1 + USB-C2:** USB-C1 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W; USB-C2 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W **USB-A + USB-C1 + USB-C2:** USB-A 10.0W ; USB-C1 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W ; USB-C2 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W	W
Średnia wydajność aktywna	**Dla najniższego napięcia wyjściowego:** Przy obciążeniu: (USB-C1) 5.0VDC/3.0A + (USB-C2) 5.0VDC/3.0A + (USB-A) 5.0VDC/2.0A: 85.63% **Dla najwyższego napięcia wyjściowego:** Obciążenie 1: (USB-C1) 28.0VDC/5.0A: 90.47% Obciążenie 2: (USB-C2) 28.0VDC/5.0A: 90.24% Obciążenie 3: (USB-A) 12.0VDC/1.5A: 85.55%	%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	**Dla najniższego napięcia wyjściowego:** (USB-C1) 5.0VDC/3.0A + (USB-C2) 5.0VDC/3.0A: 85.16% **Dla najwyższego napięcia wyjściowego:** Obciążenie 1: (USB-C1) 28.0VDC/5.0A: 83.33% Obciążenie 2: (USB-C2) 21.0VDC/3.0A: 83.29% Obciążenie 3: (USB-A) 12.0VDC/1.5A: 77.65%	%
Pobór mocy bez obciążenia	0.30W	W

Przeznaczenie

Niniejsza ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku jako urządzenie do ładowania sprzętu teleinformatycznego. Nie używaj tej ładowarki do innych celów.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie upuszczaj produktu. Częste upuszczanie może prowadzić do nieprawidłowego działania.
- Nie rozbieraj produktu. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane centra serwisowe.
- Nie używaj ładowarki, jeśli jest uszkodzona lub uszkodzona.
- Nie obciążaj urządzenia w sposób, który przekroczyłby dane techniczne podane przez producenta.
- Używane gniazdko elektryczne powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
- Zawsze odłączaj ładowarkę, gdy nie jest używana.
- Nie narażaj urządzenia na działanie cieczy, ciepła ani ognia. Ryzyko porażenia prądem.
- Podczas użytkowania nie zakrywaj ładowarki żadnymi przedmiotami.
- Odłączając kabel, zawsze chwytaj bezpośrednio za wtyczkę, nigdy za sam kabel.
- Temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 25°C. Produkt może nie działać prawidłowo w temperaturze powyżej 25°C
- Ładowarka nadaje się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- Ładowarkę należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wsparcie

Gwarancja	36 miesiące gwarancji. Należy pamiętać, że niniejsza gwarancja nie ma wpływu na prawa użytkownika wynikające z prawa krajowego.
Wsparcie	Dożywotnie wsparcie techniczne
Strona internetowa	www.sitecom.com
Kontakt	support@sitecom.com

PT - Em breve

Item	Especificações	Descrição
1 Europlug	Ficha Europlug 2 pólos	Para tomadas domésticas da Europa continental.
2 Porta USB-C 1	Saída: PD 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W / 9.0V ⎓ 3.0A, 27.0W / 12.0V ⎓ 3.0A, 36.0W / 15.0V ⎓ 3.0A, 45.0W / 20.0V ⎓ 5.0A, 100.0W / 28.0V ⎓ 5.0A, 140.0W ; PPS 5.0V-21.0V ⎓ 5.0A, 25.0W-105.0W	Carregue qualquer dispositivo USB até 140W. Para carregar o seu dispositivo, ligue-o com um cabo USB-C à porta USB-C do carregador. Consulte a tabela de especificações técnicas para a classificação de saída ao utilizar as 3 portas USB simultaneamente.
3 Porta USB-C 2	Saída: PD 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W / 9.0V ⎓ 3.0A, 27.0W / 12.0V ⎓ 3.0A, 36.0W / 15.0V ⎓ 3.0A, 45.0W / 20.0V ⎓ 5.0A, 100.0W / 28.0V ⎓ 5.0A, 140.0W ; PPS 5.0V-21.0V ⎓ 5.0A, 25.0W-105.0W	Carregue qualquer dispositivo USB até 140W. Para carregar o seu dispositivo, ligue-o com um cabo USB-C à porta USB-C do carregador. Consulte a tabela de especificações técnicas para a classificação de saída ao utilizar as 3 portas USB simultaneamente.
4 Porta USB-A	Saída: 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W / 9.0V ⎓ 2.0A, 18.0W / 12.0V ⎓ 1.5A, 18.0W	Carregue qualquer dispositivo USB até 18W. Para carregar o seu dispositivo, ligue-o com um cabo USB-A à porta USB-A do carregador. Consulte a tabela de especificações técnicas para a classificação de saída ao utilizar as 3 portas USB simultaneamente.

Outras especificações

Produto	Carregador de parede USB de 140W com três portas
Tipo de ficha	Europlug
Entrada	100-240V~50/60Hz 3.5A máx.
Porta USB-A	Quick Charge 3.0 (máx. 18.0W)
Porta USB-C	Power Delivery, PPS (máx. 140.0W)
Potência total	140.0W máx.
Segurança	Proteção contra curto-circuito, sobre-corrente, sobretensão e sobreaquecimento
Dispositivos suportados	Carregue ou forneça energia a dispositivos USB que requerem até 140 W, como computadores portáteis, smartphones, tablets, smartwatches, auriculares sem fios, auscultadores, powerbanks e muitos outros dispositivos. A unidade de alimentação é adequada para tensões de rede de 100 V – 240 V e, por isso, pode ser utilizada em todo o mundo. Note que pode ser necessário um adaptador específico para o país.
Dimensões	65 x 65 x 32 mm (sem ficha)
Peso	224.12 gramas

Dados técnicos - Especificações em conformidade com o regulamento (UE) 2019/1782

Fabricante	Fresh 'n Rebel B.V.	
Endereço do fabricante	Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Holanda	
Número de registo comercial	24313551	
Marca	Sitecom	
Modelo	ACH-1401WH v1 001, ACH-1401GR v1 001	
	Valor	**Unidade**
Tensão de entrada	100-240	VAC
Frequência CA de entrada	50/60	Hz
Voltagem de saída	**USB-A:** 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC **USB-C1/C2:** PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC / 28.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC **USB-A + USB-C1/C2:** USB-A 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC ; USB-C1/C2 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-20.0VDC **USB-C1 + USB-C2:** USB-C1 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC ; USB-C2 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC **USB-A + USB-C1 + USB-C2:** USB-A 5.0VDC ; USB-C1 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC ; USB-C2 PD 5.0VDC / 9.0VDC / 12.0VDC / 15.0VDC / 20.0VDC, PPS 5.0VDC-21.0VDC	VDC
Corrente de saída	**USB-A: 3.0A / 2.0A / 1.5A** **USB-C1/C2:** PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 5.0A / 5.0A , PPS 5.0A **USB-A + USB-C1/C2:** USB-A 3.0A / 2.0A / 1.5A ; USB-C1/C2 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 5.0A, PPS 5.0A **USB-C1 + USB-C2:** USB-C1 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A; USB-C2 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A **USB-A + USB-C1 + USB-C2:** USB-A 2.0A ; USB-C1 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A ; USB-C2 PD 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.0A / 3.25A, PPS 3.0A	A
Potência de saída	**USB-A:** 15.0W / 18.0W / 18.0W **USB-C1/C2:** PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 100.0W / 140.0W , PPS 25.0W-105.0W **USB-A + USB-C1/C2:** USB-A 15.0W / 18.0W / 18.0W ; USB-C1/C2 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 100.0W, PPS 25.0W-100.0W **USB-C1 + USB-C2:** USB-C1 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W; USB-C2 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W **USB-A + USB-C1 + USB-C2:** USB-A 10.0W ; USB-C1 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W ; USB-C2 PD 15.0W / 27.0W / 36.0W / 45.0W / 65.0W, PPS 15.0W-63.0W	W
Eficiência ativa média	**Para uma tensão de saída mais baixa:** Condição: (USB-C1) 5.0VDC/3.0A + (USB-C2) 5.0VDC/3.0A + (USB-A) 5.0VDC/2.0A: 85.63% **Para uma tensão de saída mais alta:** Condição 1: (USB-C1) 28.0VDC/5.0A: 90.47% Condição 2: (USB-C2) 28.0VDC/5.0A: 90.24% Condição 3: (USB-A) 12.0VDC/1.5A: 85.55%	%
Eficiência a baixa carga (10%)	**Para uma tensão de saída mais baixa:** Condição: (USB-C1) 5.0VDC/3.0A + (USB-C2) 5.0VDC/3.0A: 85.16% **Para uma tensão de saída mais alta:** Condição 1: (USB-C1) 28.0VDC/5.0A: 83.33% Condição 2: (USB-C2) 21.0VDC/3.0A: 83.29% Condição 3: (USB-A) 12.0VDC/1.5A: 77.65%	%
Consumo de energia sem carga	0.30W	W

Uso pretendido

Este carregador destina-se a ser usado apenas com equipamentos de tecnologias da informação. Não utilize este carregador para outros fins.

Instruções de segurança importantes

- Não deixe cair. Quedas frequentes podem levar a um mau funcionamento.
- Não desmonte o produto. As reparações só devem ser efetuadas por centros de assistência qualificados.
- Não utilize o carregador se estiver danificado ou partido.
- Não exceda as especificações do fabricante.
- A tomada de corrente utilizada deve estar próxima do equipamento e ser facilmente acessível.
- Desligue sempre o carregador quando não estiver a ser utilizado.
- Não exponha a líquidos, calor ou chamas. Risco de choque elétrico.
- Não cubra o carregador com nenhum objeto quando o estiver a utilizar.
- Desconecte sempre o cabo ao puxar pela ficha e nunca pelo cabo.
- Não o exponha a uma temperatura ambiente superior a 25°C. O produto pode deixar de funcionar acima dessa temperatura.
- O carregador só é adequado para uma utilização em interiores.
- O carregador deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Apoio

Garantia	36 meses de garantia. Os seus direitos conferidos pela legislação nacional mantêm-se inalterados com esta garantia.
Apoio	Assistência técnica ilimitada
Página Web	www.sitecom.com
Contacto	support@sitecom.com

RO - Dintr-o privire

Articol	Specificații	Descriere
1 Europlug	Europlug AC cu 2 poli	Potrivit pentru prizele casnice din Europa continentală.
2 USB-C port 1	Ieșire: PD 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W / 9.0V ⎓ 3.0A, 27.0W / 12.0V ⎓ 3.0A, 36.0W / 15.0V ⎓ 3.0A, 45.0W / 20.0V ⎓ 5.0A, 100.0W / 28.0V ⎓ 5.0A, 140.0W ; PPS 5.0V-21.0V ⎓ 5.0A, 25.0W-105.0W	Încărcați orice dispozitiv USB de până la 140W. Pentru a încărca dispozitivul, conectați-l cu cablul USB-C la portul USB-C al încărcătorului. Consultați tabelul cu specificații tehnice pentru specificațiile de ieșire atunci când folosiți simultan cele 3 porturi USB.
3 USB-C port 2	Ieșire: PD 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W / 9.0V ⎓ 3.0A, 27.0W / 12.0V ⎓ 3.0A, 36.0W / 15.0V ⎓ 3.0A, 45.0W / 20.0V ⎓ 5.0A, 100.0W / 28.0V ⎓ 5.0A, 140.0W ; PPS 5.0V-21.0V ⎓ 5.0A, 25.0W-105.0W	Încărcați orice dispozitiv USB de până la 140W. Pentru a încărca dispozitivul, conectați-l cu cablul USB-C la portul USB-C al încărcătorului. Consultați tabelul cu specificații tehnice pentru specificațiile de ieșire atunci când folosiți simultan cele 3 porturi USB.
4 USB-A port	Ieșire: 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W / 9.0V ⎓ 2.0A, 18.0W / 12.0V ⎓ 1.5A, 18.0W	Încărcați orice dispozitiv USB de până la 18W. Pentru a încărca dispozitivul, conectați-l cu cablul US